

ZEITLEITSTELLE MT10



Multifunktionelle Zeitleitstelle mit Möglichkeiten um automatisch oder von Hand Marmitek X-10 Module zu steuern. Ideal um Anwesenheit zu simulieren: Es scheint als ob Sie zuhause sind. Es können 4 verschiedene Module bis zu viermal pro Tag geschaltet werden. Mit eingebautem Wecker.

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

Die MT10E Zeitleitstelle kann benutzt werden, um Marmitek X-10 Module zu vorprogrammierten Zeiten an- oder auszuschalten. Hierzu können für maximal 4 Module Zeiten vorprogrammiert werden. Für jedes Modul sind zwei 'an'- und zwei 'aus'-Zeiten programmierbar.

Durch Drucktasten auf dem Gerät können 8 Module von Hand bedient werden. Diese acht Module können mit den Marmitek X-10 Befehlen 'an', 'aus' und 'dim' gesteuert werden. Desweiteren besitzt der MT10 Tasten für die Funktionen 'all lights on' (alle Lampen an) und 'all units off' (alles aus).

Die Zeitleitstelle hat eine 'Security'-Taste, mit der vorprogrammierte Zeiten von Modulen jeden Tag mit einer willkürlichen Zeitverschiebung angepasst werden können (bis zu 1 Stunde Zeitverschiebung). Wenn z.B. die Beleuchtung in der Wohnung derart geschaltet wird, wird diese einen bewohnten Eindruck machen.

Steuern der Module geschieht über das Lichtnetz. Hierzu ist keine zusätzliche Verdrahtung nötig.

Einstellen eines Wecksignals, gekoppelt an das Einschalten eines Modules. Auf diese Weise kann z.B. die Beleuchtung eingeschaltet werden, wenn der Wecker klingelt.

'Sleep'-Funktion, um Module zu einer bestimmten Zeit an- oder auszuschalten. Die Zeit kann in Intervallen von 15 Minuten eingestellt werden.

Die Zeitleitstelle wird vom Lichtnetz gespeist. Eine Notstrombatterie sorgt bei Stromausfall für Erhalt von Zeit und Einstellungen.

ZEITLEITSTELLE MT10



Nennspannung:	230V +10% - 15%, 50 Hz
Notstrombatterie:	9V Blockbatterie
Min. Notstromspannung:	6 V DC
Batterieanzeige:	7,5 V +/- 0,5 V DC
Maße:	55 x 150 x 110 mm (HxBxT)
Gewicht:	590 g
Farbe:	Silber