

NETZLEITSTELLE IR543



Konsole zum Bedienen von Marmitek X-10 Modulen. 8 Module können durch Tastendruck bedient werden (Adresse 1 bis 8).

Tasten für: AN, AUS, ALLE LAMPEN AN, ALLE GERÄTE AUS und DIMMEN. Hauscode ist einstellbar.

EINSATZMÖGLICHKEITEN

Mit dem IR543 können Marmitek X-10 Module einfach und schnell fernbedient werden. Das Gerät bietet hierfür zwei Möglichkeiten:

Bedienung von Hand durch Tasten auf dem Gerät (8 Module, Unitcode 1 bis 8).

Durch eine Infrarot-Fernbedienung (Marmitek X-10, Fox, One for All). Der IR 543 empfängt die Signale von der Fernbedienung und setzt diese um auf das Marmitek X-10 Protokoll auf dem Lichtnetz.

Die Installation ist einfach; es müssen keine zusätzlichen Kabel verlegt werden. Nachdem der Stecker in die Steckdose gestöpselt ist, ist das Gerät einsatzbereit. Der IR543 ist mit einem 1,5 m langen Anschlusskabel mit flachem Eurostecker ausgestattet.

Der Hauscode (A..P) wird mit einem Drehschalter eingestellt.

Der IR543 hat zwei LED-Anzeigen (vorne und oben), die sowohl beim Versenden eines Marmitek X-10 Befehls über das Lichtnetz, als auch beim Empfang eines Marmitek X-10 Infrarotbefehls einer Universalfernbedienung aufleuchten .

Wird eine Infrarot-Fernbedienung benutzt, können die Unitcode 1 bis 10 gesteuert werden.

CONTROLLER IR543



NETZLEITSTELLE IR543

Nennspannung: 230V +10% - 15%, 50 Hz
 Aufnahmeleistung: 2 W
 EMC Emission: laut EN 50081 - 1
 EMC Immunität: laut EN 50082 - 1
 Elektr. Sicherheit: laut EN 60950 und 60065
 Betriebstemperatur: 0° C bis +40° C
 Lagertemperatur: -20° C bis +70° C
 Einstellbarer Hauscode: A bis P
 IR-Empfänger zu verwenden mit: One for All
 Fox
 Marmitek X-10

